

# DM-LS<sup>®</sup> Datenblatt

## LED Downlight

### Bozen 2 LED - 20 Watt



Artikelnummer	Leistung	Lichtfarbe	Lichtstrom (lm)	lm/W
BOZ 2 20 927 1	<b>20 W</b> (18 W, 14 W, 10 W)	927 - 2700 K	<b>2190</b> (1990/ 1575/ 1140)	<b>110</b> (111 / 113/ 114)
BOZ 2 20 930 1		930 - 3000 K	<b>2330</b> (2120/ 1675/ 1215)	<b>117</b> (118 / 120/ 122)
BOZ 2 20 935 1		935 - 3500 K	<b>2355</b> (2140/ 1695/ 1230)	<b>118</b> (119 / 121/ 123)
BOZ 2 20 940 1		940 - 4000 K	<b>2400</b> (2180/ 1725/ 1255)	<b>120</b> (121 / 123/ 126)

#### Allgemeine Spezifikationen

Produkttyp: Downlight  
 Montageort: Innenbereich

#### Spezifikationen

Deckenausschnitt: Ø 125 mm  
 Außendurchmesser: Ø 140 mm  
 Höhe: 95 mm  
 Gewicht: 590 g  
 Korpus: Alugehäuse, Alu-Reflektor matt  
 Abdeckung: Kunststoff, matt

-LED-Modul und LED-Treiber durch Hersteller austauschbar



#### Elektrische Spezifikationen

Nennspannung: 230 V 50/60 Hz  
 Systemleistung: 20 Watt

#### Abstrahlwinkel:

